

一. 本系列直流转换板载式电源模块特点:

- 贴片工艺, 体积小, 重量轻, 功率密度大, 长寿命设计(MTBF: 150000h); 灌密封胶处理, 防水防霉防盐雾, 低温启动高温运作, 抵御严苛环境;
- 直接焊接在PCB板上, 安装方便灵活 常用2:1, 4:1输入; 常用标称值有5 (4.5-9) 12 (9-18) 18 (9-36) 24 (18-36) 48 (36-72) 110 (66-160)
- 常用功率: 3W、5W、10W、15W、20W、30W、40W; 电气性能, 引脚定义等直接兼容亚欧美洲主流厂家; 可直接替代;
- 40-60W为单路输出壳体代号: S (81*55*16.5mm); 便装式E, F, G如需做成板载式, 在壳体号后标注Z (针式即板载式); 选型表中称电压选取12即表示输入电压为9-18V直流, 其他类推。

二. 壳体代号A功率5W选型型号 (其他功率类推, 比如: 3W, 4W, 5W);




型号名称	输出电压电流	型号名称	输出电压电流
DDA5-12S3.3	3.3V1.0A	DDA5-12S24	24V0.21A
DDA5-12S05	5V1.0A	DDA5-12D05	±5V0.5A
DDA5-12S09	9V0.55A	DDA5-12D12	±12V/0.21A
DDA5-12S12	12V0.42A	DDA5-12D15	±15V0.16A
DDA5-12S15	15V0.33A	DDA5-12D24	±24V0.10A

三. 壳体代号B功率10W选型型号 (其他功率参考此选型表; 比如: 5W, 6W, 7W, 8W, 10W, 12W)



型号名称	输出电压电流	型号名称	输出电压电流
DDB10-12S3.3	3.3V3.03A	DDB10-12S24	24V0.41A
DDB10-12S05	5V2.0A	DDB10-12D05	±5V1.0A
DDB10-12S09	9V1.01A	DDB10-12D12	±12V/0.42A
DDB10-12S12	12V0.83A	DDB10-12D15	±15V0.33A
DDB10-12S15	15V0.67A	DDB10-12D24	±24V10.21A

四. 壳体代号C功率15W选型型号 (其他功率参考此选型表; 比如: 12W, 15W, 20W)



型号名称	输出电压电流	型号名称	输出电压电流
DDC15-12S3.3	3.3V4.54A	DDC15-12S24	24VA
DDC15-12S05	5V3.0A	DDC15-12D05	±5V1.5A
DDC15-12S09	9V1.67A	DDC15-12D12	±12V/0.62A
DDC15-12S12	12V1.25A	DDC15-12D15	±15V0.50A
DDC15-12S15	15V1.00A	DDC15-12D24	±24V0.31A

五. 壳体代号D功率30W选型型号 (其他功率参考此选型表; 比如: 20W, 30W, 35W, 40W)



型号名称	输出电压电流	型号名称	输出电压电流
DDD30-12S3.3	3.3V9.09A	DDD30-12S24	24V1.25A
DDD30-12S05	5V6.0A	DDD30-12D05	±5V3.0A
DDD30-12S09	9V3.33A	DDD30-12D12	±12V/1.25A
DDD30-12S12	12V2.50A	DDD30-12D15	±15V1.00A
DDD30-12S15	15V2.00A	DDD30-12D24	±24V0.62A

六. 注意事项

1. 型号表中不能一一列举, 具体选型如有不明白, 可咨询: wu867@126.com; 也可以用其他方式联系我们;
2. 可定制外壳; 可定制端子方式, 可定制显示方式; 如需智能通信, 请联系我们技术人员: 18121221687 (手机兼微信);
3. 阿里店铺有多种型号可以直接选购, 特殊功能含电磁兼容需定制。